COUPLEUR / COMBINE DIRECTIONNEL ET HYBRIDE 138-520 MHz

Séries 50-FF-YY-XX

Nous offrons une gamme complète de coupleurs directionnels et hybrides couvrant les gammes de fréquence de 138 à 174, 215 à 300 ou 350 à 520 MHz. L'étendue des valeurs de découplage permet de préserver un équilibre entre la répartition et la distribution de la puissance. La série 50-FF utilise une conception PCB ce qui crée un modèle compacte de haute performance.



- Faible perte d'insertion. Excellente perte de retour.
- Dimensions compactes VHF : 5,0 x 3,70 x 1,5 po. et UHF : 3,0 x 3,0 x 1,5 po.
- Disponible en 3; 4,8; 6; 7; 10; 15; 20; 30 dB
- Puissance maximale de 200 Watts. Support de montage intégré.

Modèle sans charge	Avec charge intégrée de 5 Watt	Avec charge intégrée de 25 Watt	Gamme de fréquences	Couplage en dB	Perte d'urgence en dB	Rapport de division de puissance (%)
50-13-03-00	50-13-03-05	50-13-03-25	138-174MHz	-3,0	-3,0 ±0,3	50 / 50
50-13-48-00	50-13-48-05	50-13-48-25	138-174MHz	-4,8	-1,8 ±0,2	67 / 33
50-13-06-00	50-13-06-05	50-13-06-25	138-174MHz	-6,0	-1,2 ±0,2	75 / 25
50-13-07-00	50-13-07-05	50-13-07-25	138-174MHz	-7,0	-1,0 ±0,2	80 / 20
50-13-10-00	50-13-10-05	50-13-10-25	138-174MHz	-10,0	-0,5 ±0,2	90 / 10
50-13-15-00	50-13-15-05	50-13-15-25	138-174MHz	-15,0	-0,14 ±0,2	97 / 3
50-13-20-00	50-13-20-05	50-13-20-25	138-174MHz	-20,0	-0,04 ±0,2	99 / 1
50-13-30-00	50-13-30-05	50-13-30-25	138-174MHz	-30,0	-0,04 ±0,2	99,9 / 0,1
50-21-03-00	50-21-03-05	50-21-03-25	215-300MHz	-3,0	-3,0 ±0,3	50 / 50
50-21-48-00	50-21-48-05	50-21-48-25	215-300MHz	-4,8	-1,8 ±0,2	67 / 33
50-21-06-00	50-21-06-05	50-21-06-25	215-300MHz	-6,0	-1,2 ±0,2	75 / 25
50-21-07-00	50-21-07-05	50-21-07-25	215-300MHz	-7,0	-1,0 ±0,2	80 / 20
50-21-10-00	50-21-10-05	50-21-10-25	215-300MHz	-10,0	-0,5 ±0,2	90 / 10
50-21-15-00	50-21-15-05	50-21-15-25	215-300MHz	-15,0	-0,14 ±0,2	97 / 3
50-21-20-00	50-21-20-05	50-21-20-25	215-300MHz	-20,0	-0,04 ±0,2	99 / 1
50-21-30-00	50-21-30-05	50-21-30-25	215-300MHz	-30,0	-0,04 ±0,2	99,9 / 0,1
50-35-03-00	50-35-03-05	50-35-03-25	350-520MHz	-3,0	-3,0 ±0,3	50 / 50
50-35-48-00	50-35-48-05	50-35-48-25	350-520MHz	-4,8	-1,8 ±0,2	67 / 33
50-35-06-00	50-35-06-05	50-35-06-25	350-520MHz	-6,0	-1,2 ±0,2	75 / 25
50-35-07-00	50-35-07-05	50-35-07-25	350-520MHz	-7,0	-1,0 ±0,2	80 / 20
50-35-10-00	50-35-10-05	50-35-10-25	350-520MHz	-10,0	-0,5 ±0,2	90 / 10
50-35-15-00	50-35-15-05	50-35-15-25	350-520MHz	-15,0	-0,14 ±0,2	97 / 3

Tél : É-U 1.877.825.2007 / CAN 1.800.603.1454
Courriel : sales@comprodcom.com
Fax: 1.800.554.1033

Modèle sans charge	Avec charge intégrée de 5 Watt	Avec charge intégrée de 25 Watt	Gamme de fréquences	Couplage en dB	Perte d'urgence en dB	Rapport de division de puissance (%)
50-35-20-00	50-35-20-05	50-35-20-25	350-520MHz	-20,0	-0,04 ±0,2	99 / 1
50-35-30-00	50-35-30-05	50-35-30-25	350-520MHz	-30,0	-0,04 ±0,2	99,9 / 0,1

Tél : É-U 1.877.825.2007 / CAN 1.800.603.1454
Courriel : sales@comprodcom.com
Fax: 1.800.554.1033